HEART

讀卡機IO控制器
HB0312

產品說明

- ◆ HB0312為HEART系列週邊產品，可供讀卡機電源。
- ◆ 可與門禁控制讀卡機通訊及控制其它外部功能
- ◆ 提供二個輸入偵測點（外出按鈕 / 門扇偵測）
- ◆ 提供三組繼電器輸出乾接點
- ◆ 體積小，安裝容易，可放置於單聯電器盒中。

產品規格

- ✓ 輸　　入: 2 sets, (EXIT BUTTON / DOOR SENSOR)
- ✓ 繼 電 器: 3 sets, 24V DC, 3A, NC/NO
  (K1:STRIKE, K2:ALARM, K3: DURESS, GUARD, PATROL)
- ✓ 材　　質: Epoxy Resin
- ✓ 工作電壓: DC 10~15Volt
- ✓ 耗 電 量: 300mA
- ✓ 尺　　寸: 45 (H) X 64 (W) X 10 (D) mm
- ✓ 重　　量: 90g
- ✓ 工作溫度: 0℃~50℃
- ✓ 工作濕度: 5%~95% (no condensation)

設備配置

門禁控制讀卡機

門禁IO控制器

- DC12V
- Exit Button
- Door Sensor
- Door Strike
- Alarm Siren
- Arm/Disarm

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。